



PAC8 1-Tür-Zutrittskontroller

Die neue PAC8 Lösung ist eine App-basierende, umfassende Zutrittslösung. PAC8 ist extrem einfach zu installieren und zu administrieren da bei dieser Lösung keinerlei PC-Softwareinstallation benötigt wird. Die Zutrittssoftware läuft als App auf einem Tablet oder Mobilgerät (Android oder iOS). Trotzdem bietet PAC8 die bekannten Funktionalitäten eines starken PC-basierenden Zutrittsystems. PAC8 ist ein 1-Tür-Zutrittskontroller der über Bluetooth-LE® – Anbindung mit der PAC8 App* kommuniziert.

Diese Art der Kommunikation eliminiert damit die klassische Notwendigkeit einer Verkabelung zwischen Zutrittskontroller und PC's/Server und der normalerweise benötigten Softwareinstallation. Weiterhin werden weder PC's/Server noch eine klassische Zutrittssoftware benötigt bei PAC8. Die App kann sowohl auf einem Android als auch auf einem iOS-Gerät zur Programmierung und zur Administration des PAC8 Zutrittsystems genutzt werden. Türein- und Ausgangesrechte sind nur einige der verfügbaren Funktionen die über die intuitiv benutzbare PAC8 App genutzt werden können.

Neue Schlüsselanhänger und Karten können einfach über die vorhandene Gerätekamera eingelernt werden da auf jedem der HF-Medien ein QR Code eingelasert ist. Eine einzelne PAC8 Installation kann bis zu 8 PAC8 Zutrittskontroller umfassen, sowie bis zu 250 Personen die selbstverständlich alle individuelle Zutrittsrechte haben können.

Der PAC8 Controller wird entweder in der Nähe der Tür oder dezentral im Technikraum installiert und bietet die Möglichkeit einen Ein- und Ausgangszutrittsleser anzuschließen. Sämtliche verfügbaren Leser basieren auf HF Technologie (Mifare Classic und Mifare DesfireEV1) und bieten in Zusammenspiel mit den HF Schlüsselanhängern und Karten die aktuell höchstmögliche Sicherheit bei Zutrittslösungen.

Türen die nur einen Eingangsleser installiert haben bieten am PAC8 die Möglichkeit die Austrittstaste am PAC8 Zutrittskontroller direkt zu betätigen um einen berechtigten Durchgang zu signalisieren. Diese Austrittstaste ist berührungs-sensitiv ausgeführt am Controller. Sobald die Installation durch den Errichter in der App abgeschlossen ist kann das komplette System auf die kundeneigene App transferiert werden und ab diesem Zeitpunkt durch den Kunden selbst administriert werden.

Nach dieser Systemübergabe können durch den Kunden z.B. Zutrittsrechte angepasst oder neue Nutzer einfach eingelernt werden in der App. Komplizierte Prozesse innerhalb von komplexen Zutrittsystemen gehören damit zur Vergangenheit. PAC8 revolutioniert die Art der Zutrittskontrolle und ist gekennzeichnet durch diese Besonderheiten:

- Echter 1-Tür-Zutrittskontroller (mit Ein/Austrittsleser) bei der Nutzung von PAC Lesern
- Bluetooth® Anbindung
- Austrittstasterfunktion
- Maximal 250 Personen pro System*²
- Lokale Administration und Programmierung via der PAC8 App
- Schlüsselanhänger und Karten werden einfach per vorhandener Gerätekamera eingelernt
- Backup der Ereignisse und des Systems in der PAC8 Cloud*³
- Zutrittsrechte über Gruppeneinstellung im System
- Zeitprofile können Personen oder Türen zugeordnet werden
- Programmierbares Relais für zusätzliche Anforderungen z.B. Türaufbruchalarm/ Türoffenalarm
- Maximal 4 Geräte in einer PAC8 Installation werden unterstützt*⁴



Kontaktieren Sie bitte unser Kundenservicezentrum für alle weiteren Fragen unter:

+44 (0) 161 406 3400

PAC8 verändert die klassische Weise Zutrittslösungen zu realisieren komplett durch die konsequente Nutzung mobiler und modernster Technologien die bis dato immer eine PC-Plattform notwendig gemacht haben.

Artikelnummer:

12181-PAC8 1-Tür-Zutrittskontroller

* App für iOS verfügbar ab Q2 2017

² Ein System kann aus maximal 8 PAC8 Controllern bestehen die mit der App kommunizieren

³ Cloud back up frei für 1 Jahr, ab dem zweiten Jahr gebührenpflichtig

⁴ Die Cloud wird benötigt wenn mehrere Geräte über die App auf das System zugreifen und administrieren

Kundenservicezentrum:
customerservices@pacgdx.com

+44 (0) 161 406 3400

PAC Access Control, 1 Park Gate Close, Bredbury, Stockport, Cheshire, SK6 2SZ

www.pacgdx.com



PAC8 1-TÜR-ZUTRITTSKONTROLLER

SPEZIFIKATIONEN:

Model	PAC8 1-Tür-Zutrittskontroller
Artikelnummer	12181 - PAC8 Kontroller komplett mit berührung-sensitivem Austrittstaster
Abmessungen	H88 x B88 x T23 (mm)
Temperatur	(Betrieb) 0°C bis + 35°C
Feuchtigkeit	(Betrieb) 0% bis 90% relative feuchtigkeit
Leserprotokolle	PAC, PAC64
Kartenformate	PAC Ops™
Anzahl Türen	1-Tür-Kontroller, 2 Leser pro Kanal
Eingänge	Türkontakt, Austrittstaster (RTE), Gehäusesabotage
Ausgänge	Schlossausgang (1Amp), Alarmausgang (1Amp)
Konfiguration	Über PAC8 App
Zusätzliche Verbindungen	Bluetooth® für Kommunikation mit der App
Ereignisspeicher	250 Ereignisse
Datenbank	250 Personen
Externe Konfiguration	PAC8 App verfügbar für Android und iOS*
Spannung:	12V DC (+/-) 10%
Konformitäten	CE, RoHS & WEEE konform

* App für iOS verfügbar Q2 2017

Kundenservicezentrum:
customerservices@pacgdx.com

+44 (0) 161 406 3400

PAC Access Control, 1 Park Gate Close, Bredbury, Stockport, Cheshire, SK6 2SZ

www.pacgdx.com